

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК**

Линтел[®] УППС-10-01

**ПАСПОРТ
АИФ 6.455.011 ПС**

Устройство для перемешивания пластичных смазок

ЛинтеА® УППС-10

01

АИФ 6.455.011

__ . __ . 20__

(тип)

(модификация)

(обозначение)

(заводской номер)

(дата выпуска)

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1 Устройство предназначено для подготовки проб при испытании пластичных смазок по определению пенетрации по ГОСТ 5346, ISO 2137, ГОСТ ISO 2137, ASTM D 217, ASTM D 937.
- 1.2 Устройство по защищенности от воздействия окружающей среды изготовлено в обычном исполнении по ГОСТ 12997.
- 1.3 Устройство обеспечивает перемешивание пластичных смазок, имеющих пенетрацию 200 и более единиц.

Таблица 1 - Эксплуатационные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Напряжение сети питания ¹	В	от 360 до 440
Частота сети питания	Гц	от 49 до 51
Потребляемая мощность, не более	Вт	250
Температура окружающей среды	°С	от 10 до 35
Относительная влажность при температуре +25°С, не более	%	80

- 1.4 Массо-габаритные характеристики устройства указаны в таблице 2.

Таблица 2– Массо-габаритные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Масса устройства, не более	кг	20
Размеры устройства (ширина x высота x глубина), не более	мм	290x360x310
Масса устройства в упаковке, не более	кг	35
Размеры устройства в упаковке (ширина x высота x глубина), не более	мм	350x450x400

- 1.5 Точностные характеристики аппарата указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Точностные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Допуск	Значение
Частота перемещения перфорированного диска	двойные такты в минуту	±10	60
Внутренний диаметр стакана смесителя	мм	±0,19	76,2
Высота стакана смесителя	мм	±0,23	63,5
Диаметр перфорированного диска	мм	±0,25	74,6
Рабочий ход штока, не менее	мм	-	67

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

¹ Для работы устройства необходимо, чтобы питающая сеть была с глухозаземлённой нейтралью TN

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
АИФ 6.455.011	Устройство для перемешивания пластичных смазок <i>ЛинтеЛ</i> ® УППС-10	1	
АИФ 6.455.011 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
АИФ 6.455.011 ПС	Паспорт	1	
АИФ 6.455.011 МА	Программа и методика аттестации	1	
	Принадлежности		
АИФ 5.282.614	Кабель для подключения к сети 400В	1	

Устройство для перемешивания пластичных смазок

соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____ (Фамилия и инициалы) _____ (подпись)

Упаковку произвел	_____	_____
	(Фамилия и инициалы)	(подпись)
Устройство после упаковки принял	_____	_____
	(Фамилия и инициалы)	(подпись)

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных требованиями АИФ 6.455.011 РЭ.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента поставки, при наработке не более 2 500 часов.
- 4.3 Срок службы не менее 6 лет, при наработке не более 15 000 часов.
- 4.4 Устройство, у которого в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие техническим требованиям, изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует на месте изготовления.
- 4.5 Устройство принимается на гарантийный ремонт в упаковке предприятия-изготовителя с полным комплектом принадлежностей.
Допускается другая упаковка, обеспечивающая предохранение устройства от повреждения и порчи при погрузке-разгрузке и транспортировке устройства.
- 4.6 Сведения об устройстве (модель, заводской номер, дата продажи, печать торгующей организации), указанные в паспорте, должны соответствовать устройству.
- 4.7 Право на проведение бесплатного гарантийного ремонта имеет только или лицо, имеющее сертификат на проведение данных работ, выданный указанной выше организацией.
- 4.8 Замененные дефектные части устройства являются собственностью производителя и возврату не подлежат.
- 4.9 Если в течение гарантийного периода в устройстве будет обнаружен дефект материала или изготовления, производитель на своё исключительное усмотрение отремонтирует или заменит устройство аналогичным.
- 4.10 По истечении гарантийного срока ремонт устройства производится на общих основаниях и в соответствии с тарифами, установленными производителем.

- 4.11 Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, дефект, неудовлетворительное функционирование, возникшие в результате:
- сбоев в работе устройства из-за несоблюдения правил эксплуатации;
 - механических повреждений устройства, вызванных небрежностью при эксплуатации;
 - повреждений, вызванных попаданием внутрь устройства посторонних предметов, пыли, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов;
 - повреждений, вызванных стихийным бедствием (грозой, молнией, наводнением и т. д.);
 - повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров питающих сетей;
 - любой другой причины, не связанной с производственным дефектом устройства.
- 4.12 Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик, подтвержденных при первичной аттестации после транспортировки.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

- 5.1 По окончании срока службы аппарат и комплект принадлежностей подлежат утилизации отдельно от бытовых отходов.
- 5.2 При утилизации аппарат и комплект принадлежностей по ФККО относят к «Оборудованию компьютерному, электронному, оптическому, утратившему потребительские свойства» (код по ФККО 4 81 119 11 72 4 «компоненты электронные и платы, утратившие потребительские свойства»; 4 81 121 91 52 4 «платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства»).
- 5.3 Аппарат и комплект принадлежностей подлежат утилизации в организациях, имеющих лицензию на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV классов опасности (агрегатное состояние, физическая форма - изделия из нескольких материалов).

6 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

- 5.1 Рекламации предъявляются при условии ведения учета неисправностей, и проведении технического обслуживания при эксплуатации (см. Приложение А, Б). Лист учета неисправностей и сведения о техническом обслуживании направлять изготовителю с сопроводительным письмом и запросом на техническое обслуживание (см. Приложение В).
- 5.2 Для предъявления рекламаций обращаться по адресу предприятия-изготовителя.

7 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Адрес предприятия-изготовителя:

Приложение А

ОБРАЗЕЦ ЛИСТА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство для перемешивания пластичных смазок

ЛинтеЛ®УППС-10

01

АИФ 6.455.011

__ . __ . 20__

(тип)

(модификация)

(обозначение)

(заводской номер)

(дата выпуска)

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа Режим работы Характер нагрузки	Характер неисправности Причина неисправности	Кол. часов работы	Примечание

(должность)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Устройство для перемешивания пластичных смазок

(дата выпуска)

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Устройство для перемешивания пластичных смазок

ЛинтеА® УППС-10

(тип)

01

(модификация)

АИФ 6.455.011

(обозначение)

__ . __ . 20__

(заводской номер)

(дата выпуска)

Запрос на техническое обслуживание

Адрес заказчика:

Контактное лицо:

Телефон:

E-mail:

Краткое описание неисправности: